

プレクストークリンクポケットチュートリアル ネットワークフォルダ編

目次

- 1 ネットワークフォルダ機能でできること
- 2 ネットワーク環境を確認する
- 3 Windows パソコンの LAN manager 認証レベルの設定
- 4 ネットワークフォルダを開始する
- 5 パソコンからネットワークフォルダに接続する

1 ネットワークフォルダ機能でできること

ネットワークフォルダ機能を使用すると、パソコンからプレクストークリンクポケットの SD カードや内蔵メモリに LAN 経由でコンテンツを転送することができます。パソコンは、プレクストークリンクポケットを、ネットワークにある共有フォルダとして認識します。

2 ネットワーク環境を確認する


- (1) パソコンがインターネット接続用のルーター（以下、パソコンのルーター）に接続されているか確認します。
- (2) プレクストークリンクポケットに付属の無線親機がパソコンのルーターに接続されているか確認します。
- (3) プレクストークリンクポケットの 5 キーを押し、付属の無線親機に接続しているか確認します。

3 Windows パソコンの LAN manager 認証レベルの設定


* パソコンの OS が WindowsXP または Windows2000 の場合は、LAN manager 認証レベルを設定する必要がありません。次の章へ進んでください。

- (1) Plectalk Transfer（パソコン用ソフトウェア）をインストールしてください。Plectalk Transfer のインストーラーはプレクストークのホームページからダウンロードすることができます。（<http://www.plectalk.com/jp/download/software.html>）
- (2) Plectalk Transfer を起動してください。
- (3) ネットワークメニューのネットワーク設定を選択し決定します。ネットワーク設定の画面が立ち上がります。

- (4) ローカルセキュリティ設定タブを選択して、“セキュリティ設定を開始する” ボタンで決定します。ローカルセキュリティ設定の画面が立ち上がります。



- (5) ローカルセキュリティ設定で、“Send NTLM response only” を選択し OK ボタンで決定します。



- (6) 確認画面が立ち上がりますので OK ボタンで決定します。
 (7) 設定を完了するために、パソコンを再起動する必要があります。再起動を確認する画面が立ち上がりますので OK ボタンで決定して、パソコンを再起動してください。

- * すでに“Send NTLM response only” が設定されている場合は、確認画面や再起動を確認する画面は立ち上がりません。

4 ネットワークフォルダを開始する

- (1) プレクストークリンクポケットのネットワークフォルダ機能を開始します。メニューボタンを押して、“メディア管理”の中の“ネットワークフォルダ”を選択します。再生停止キーで決定すると、ネットワークフォルダ機能が開始します。
ネットワークフォルダ機能が開始すると、ネットワークに接続されたプレクストークリンクポケットの名称がサーバー名として音声ガイドされます。
- (2) 5 キーを押すと、サーバー名、ユーザ ID、パスワード、IP アドレス、無線親機名 (SSID 名) を含むネットワークの接続状況を再度確認できます。

5 パソコンからネットワークフォルダに接続する

- * パソコンの OS が Windows7 または WindowsVista の場合は、LAN Manager 認証レベルを設定する必要があります。未設定の場合は 3 章を確認し、事前に設定を行ってください。
- (1) パソコンのスタートメニューの中から、“ファイル名を指定して実行”を選択し決定します。
 - (2) ファイル名を指定して実行の画面で、¥¥ (円記号を 2 つ)、サーバー名を入力します。たとえば、¥¥Link-1234 と入力して、OK ボタンを選択し決定します。暫くするとパソコンに LINK-1234 という名称の新規フォルダが現れ、プレクストークリンクポケットの内蔵メモリ (InternalDisk) と SD カード (SDMemory) に接続できるようになります
- * サーバー名を再確認する場合には、プレクストークリンクポケットの 5 キーを押します。
 - * アルファベットは大文字、小文字の区別がありますので正しく入力してください。
- (3) ネットワークフォルダ機能を終了する際は、プレクストークリンクポケットの上キーまたは * キーを押して、#キーで決定します。
- * サーバー名の初期値は、Link、- (ハイフン)、シリアル番号の下 4 桁です。
 - * セキュリティを高めるために、ユーザ ID とパスワードを設定することができます。プレクストークリンクポケットのメニューの、“管理”、“ネットワーク設定”、“ネットワークフォルダ設定”で設定を変更することができます。工場出荷時、パスワードは設定されていません。

チュートリアル終わり